



MIDLAND[®]
CB RADIO

ALAN 18



AM/FM



ALAN 18

CB mobile livrée avec un microphone, un berceau de fixation, un cordon alimentation et un support micro à perçage.
Commande canal 9 automatique.

GÉNÉRALITÉS :

Canaux	: 40 - AM - FM	Export 120 CX AM/FM
Gamme de fréquence	: 26.965 à 27.405 MHz	25.615 à 27.865 MHz
Contrôle de fréquence	: PLL Synthétisé	
Tolérance de fréquence	: 0,002 %	
Stabilité de fréquence	: 0,005 %	
Gamme de température pour l'utilisation extrême de	: -10° à + 55°	
Alimentation	: de 10 à 15 Volts négatif à la masse	
Dimensions	: 210 x 155 x 50 mm	

ÉMETTEUR :

Puissance AM - FM	: 4 Watts Crête
Taux de modulation	: 60 % Mini
Suppression des harmoniques	: Supérieur à la Norme en vigueur

RÉCEPTEUR :

Type de circuit	: Superhétérodyne à double conversion
Fréquence intermédiaire	: 10,7 MHz - 455 kHz
Sensibilité	: 0,5 UV pour un signal s/bruit de 20 dB
Sélectivité	: 60 dB à 10 kHz
Rejection d'image	: Supérieur à 50 dB
Rejection de fréquence intermédiaire	: Supérieur à 60 dB à 455 kHz
Réponse en fréquence audio	: 300 - 3000 Hz
Squelch	: Réglable seuil à 0,5 UV
Distorsion	: 10 % à 500 M/Watts
Sortie Audio	: 8 OHM - 3 Watts
Haut-parleur interne	: 8 OHM circulaire
Sortie haut-parleur extérieur	: 8 OHM - 4 Watts Mini
Sortie haut-parleur public adress	: 8 OHM - 3 Watts

AGRÈMENT PTI
GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE



BAGNOT
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tél : (33) 03 80 26 91 91 - Fax : (33) 03 80 26 91 00
E-mail : crf france@wanadoo.fr
SA Capital 5 000 000 F

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ :